

Tonfolgesteuerrelais PS20




Der wirtschaftliche Standard bei Sondersignal-Tonanlagen.

Kurzdaten




- Betriebsspannung 24VDC
- Arbeitet mit bestehenden Fahrzeug-Druckluftsystemen
- Set bestehend aus 2 Fanfaren mit Schneefängern, Steuer-elektronik und 2 Elektroventilen
- Sondersignale Feuerwehr Österreich, Rettung Österreich, DIN14610
- Montagematerial im Lieferumfang

Technische Daten

Betriebsspannung	24VDC	
Stromaufnahme	0,7A	
Schalldruck (in 2m Entfernung)	117dB(A)	
Frequenz	Rettung Ö, DIN14610	Feuerwehr-Ö
	466Hz / 622Hz	392Hz / 523Hz
Größe Steuerelektronik (BxHxT)	110x27x57mm	
Größe Elektroventil (BxHxT)	30x64x36mm	
Größe Schneefänger (DmxH)	81x57mm	
Zulassung KBA	✓	




Schneefänger



Fiamm-Fanfare rot, Rettung Österreich, DIN14610



Fiamm-Fanfare weiß, Feuerwehr Österreich



	L
Feuerwehr-Ö	329/262mm
Rettung-Ö	286/210mm
DIN14610	286/210mm

Artikeltabelle

1	PS20-Set, Feuerwehr-Ö, 24VDC, Elektronik, 2 Ventile, 2 Fanfaren, Schneefänger	ArtNr.: 123029999500
2	PS20-Set, Rettung-Ö, DIN14610, 24VDC, Elektronik, 2 Ventile, 2 Fanfaren, Schneefänger	ArtNr.: 123029999510

K06-P024-S01-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.